**AXAM Maszyny i Urządzenia**

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555






# Agregat prądotwórczy Pramac PX 5000 AVR

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-pramac-1-fazowe/2010-agregat-pradotworczy-pramac-px-5000-avr.html

Producent: PRAMAC

Nr referencyjny: PK332SXI000

## Informacje

Agregat prądotwórczy Pramac PX 5000 - 3,8kW, 230V, 79kg, Pramac SR188F

## Opis produktu

Agregat prądotwórczy Pramac **PX 5000** to agregat o nowoczesnym wyglądzie i nowej koncepcji.

**PX 5000** to kompaktowe i wydajne urządzenie. Agregat będzie idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania.

**Główne parametry:**

- Częstotliwość: **50 Hz**
- Napięcie: **230 V**
- Współczynnik mocy: **0.9 cos ϕ**
- Liczba faz: **1**

**Moc:**

- Moc maksymalna LTP: **4.2 kVA**
- Moc maksymalna LTP: **3.8 kW**
- Moc ciągła COP: **3.9 kVA**
- Moc ciągła COP: **3.5 kW**

**Dane silnika:**



- Producent silnika: **PRAMAC**
- Model: **SR188F**
- System chłodzenia silnika: Powietrze
- Pojemność: **389 cm³**
- Zasilanie: Wolnossący
- Obroty znamionowe: **3000 rpm**
- Regulator obrotów: Mechaniczny
- Paliwo: Benzyna
- Pojemność układu smarowania: **1.1 l**
- System rozruchu: Ręczny

**Prądnica:**

- Klasa izolacji: **H**
- Klasa: **IP 23/44**
- Bieguny: **2**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Regulator napięcia: Elektroniczny
- Standardowy AVR √

**Dane wymiarowe:**

- Długość (L): **727 mm**
- Szerokość (W): **515 mm**
- Wysokość (H): **670 mm**
- Waga (suchy): **79 kg**
- Pojemność zbiornika paliwa: **27 l**

**Czas pracy:**

- Zużycie paliwa @ 75% PRP: **1.44 l/h**
- Zużycie paliwa @ 100% PRP: **1.92 l/h**
- Czas pracy przy @ 75% PRP: **18.75 h**
- Czas pracy przy @ 100% PRP: **14.06 h**

**Poziom hałasu:**

- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): **97 dBA**
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: **69 dB(A)**

**Panel sterowania** (Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia):

- Przełącznik startu OFF-ON
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

**Gniazda:**

- 2 x SCHUKO 230V 16A IP54
- 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44