



## Elektroniczna przetwornica Enar BOXEL

Model: BOXEL 215,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/przetwornice-enar-1-fazowe/1076-2054-elektroniczna-przetwornica-enar-boxel.html#/model-boxel\\_215](https://b2b.axam.net.pl/przetwornice-enar-1-fazowe/1076-2054-elektroniczna-przetwornica-enar-boxel.html#/model-boxel_215)

Producent: ENAR

Nr referencyjny: 280901

### Inne kombinacje produktu:

Model
BOXEL 215
BOXEL 225
BOXEL 325

### Informacje

Przetwornica Enar BOXEL - 230V, 1,7/2,8 kW, 9kg.

## Opis produktu

Przetwornica elektroniczna BOXEL firmy ENAR to nowość na rynku. Przetwornica umieszczona jest w obudowie, a wytrzymała rama gwarantuje odporność na uderzenia. Wydajność przetwornicy jest zoptymalizowana przez zastosowanie chłodzenia pośredniego. Jest znakomicie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Stabilność częstotliwości obrotów zapewnia optymalne wibracje.

### Specyfikacja techniczna BOXEL 215:

- Wyjścia: **2**
- Napięcie wejściowe: **230V 50 Hz**
- Moc: **1,7 kW 7,5A**
- Napięcie wyjściowe: **42V 200 Hz**
- Moc wyjściowa: **1,5 kVA 21A**
- Waga: **9 kg**
- Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:
  - 2 x **M38 AFP** lub
  - 2 x **M5 AFP** lub
  - 1 x **M6 AFP** lub
  - 1 x **M7 AFP**

### Specyfikacja techniczna BOXEL 225:

- Wyjścia: **2**
- Napięcie wejściowe: **230V 50 Hz**
- Moc: **28 kW 12,5A**
- Napięcie wyjściowe: **42V 200 Hz**
- Moc wyjściowa: **1,5 kVA 35A**
- Waga: **10 kg**
- Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:
  - 2 x **M38 AFP** lub
  - 2 x **M5 AFP** lub
  - 2 x **M6 AFP** lub
  - 1 x **M7 AFP**

### Specyfikacja techniczna BOXEL 325:

- Wyjścia: **3**
- Napięcie wejściowe: **230V 50 Hz**
- Moc: **2,8 kW 12,5A**
- Napięcie wyjściowe: **42V 200 Hz**
- Moc wyjściowa: **1,5 kVA 35A**
- Waga: **10 kg**
- Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:
  - 3 x **M38 AFP** lub

- 3 x **M5 AFP** lub
- 2 x **M6 AFP** lub
- 1 x **M7 AFP**

### Powiązane produkty

