



Agregat prądowórczy Fogo F 2001 IS inwerter



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/agregaty-fogo-1-fazowe/1925-agregat-pradotworczy-fogo-f-2001-is-inwerter.html>

Producent: FOGO

Nr referencyjny: 32625

Informacje

Agregat prądowórczy Fogo F2001 IS - 2,0 kW, 230V, 22kg



Opis produktu

LINIA INVERTER

Agregat prądowórczy firmy Fogo **F 2001 IS** jest to przenośny agregat jednofazowy, który znajduje swoje zastosowanie zarówno na działkach, w budownictwie, jak i w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc. Jego walizkowa budowa zapewnia bardzo niski poziom hałasu, jest bardzo poręczny i nie zajmuje wiele miejsca. Agregat oszczędza paliwo poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia. Istnieje możliwość połączenia dwóch agregatów F 2001 IS w jeden zespół prądowórczy. Posiada również funkcję ładowania akumulatora.

Specyfikacja techniczna agregatu F 2001 IS:

- Moc maksymalna: **1,8 kW**
- Moc znamionowa: **1,6 kW**
- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
- Prąd znamionowy: **7 A**
- Moc akustyczna Lwa: **90 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **498 x 290 x 459 mm**
- Pojemność zbiornika: **4 l**
- Spalanie przy mocy 50/100%: **0,61/1 l/h**
- Waga: **22 kg**

Specyfikacja techniczna prądnicy:

- Typ: inwerterowa
- Stopień ochrony: IP 23

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Rato R 80 I**
- Pojemność zbiornika paliwa: 4 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Ilość oleju w misce olejowej: 0,35 l
- Rozruch: manualny

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne:

- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 2001 IS
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Powiązane produkty



Pakiet serwisowy do agregatu
F2001iS