AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555





Agregat prądotwórczy Pramac P 6000 3~ Diesel

Wersja: P 6000,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/agregaty-pramac-3-fazowe/2038-1971-agregat-pradotworczy-pramac-p-6000-3-diesel.html#/wersja-p_6000

Producent: PRAMAC

Nr referencyjny: PF572TYAY06

Inne kombinacje produktu:

Wersja
P 6000
P 6000 s

Informacje

Agregat prądotwórczy Pramac P 6000 - 5,5kW, 400V, 186kg, Yanmar L100N

Opis produktu

Agregat Pramac P 6000 to urządzenie o niskim poziomie hałasu. Jest to idealny agregat do zastosowania na terenach zamieszkałych lub poza normalnymi godzinami pracy.

Pramac P 6000 jest wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej klasy komponenty oraz pełnię oprzyrządowania.

Wersja P6000s to urządzenie superwyciszone o poziomie ciśnienia akustycznego 56 dB(A).

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **6,9 kVA (5,5 kW)**
- Moc ciągła: **5,6 kVA (4,5 kW)**
- Moc max./ciągła 1~: **3,2 / 3,0 kVA**
- Napięcie znamionowe: **400 V 50 Hz**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **65 dB(A)/ 56 dB(A)** (wersja wyciszona)
- Wymiary: dł. x szer. x wys.: **990 x 602 x 826 mm**
- Waga: **186 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Silnik: **YANMAR L100N**
- Moc silnika: **10 KM**
- Paliwo: Diesel
- Zbiornik: **24 l**
- Zużycie paliwa: **1,45 l/h**
- Czas pracy bez tankowania: **16,55 h**

Wyposażenie:

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wyłącznik instalacyjny
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (DPP)
- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo SCHUKO 230V 16A IP54
- 2 gniazda 2P+T CEE 230V 16A IP44
- 1 gniazdo 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Powiązane produkty



Zestaw transportowy



Panel ręczny

Zestaw serwisowy

Zestaw uziemiający

Panel SZR